

## Casio SE-S/C300 ja S/C2000 seeria kassa seadistamise spikker edasimüüjale.

Kasuta MA võtit PGM asendis, \* ja – ei ole vaja sisestada, hindades '.' ei kasutata.

**Kuupäev** - 130409 (aasta,kuu,päev) – X/DATE/TIME – C

**Kell** - 0830 (tunnid, minutid) – X/DATE/TIME – C

### **Km 20% ja km9% seadmine**

3 – ST – 1 – TAX PGM – 20 – CA – CA – ST

3 – ST – 2 – TAX PGM – 9 – CA – CA – ST

### **Osakonna sidumine KM**

1 – ST – TAX PGM\* – kõik vajalikud osakonnad läbi vajutada – ST

\*erinevate km% korral vajuta TAX PGM -klahvile kuni sobiv km% kuvatakse või jäta samaks

### **KM trükk kviitungile seadistamine**

3 – ST – 000000100000 – CA – ST

3 – ST – 000000100000 – CH – ST

3 – ST – 000000100000 – CHK – ST

### **Osakonna nime seadmine**

2 – ST – \* osakonna klahv – tekst klahvile – CA –

osakonna klahv – tekst klahvile – CA – ST lõpetab

\* – vajadusel vajutage DEPT SHIFT/DEPT#

### **Osakonna hinna seadmine**

1 – ST – hind (kuni 6 kohta) – osak klahv – (järgm klahv kui sama hind)

hind (kuni 6 kohta) – osak klahv – ST lõpetab

### **Tootekoodi nimi**

2 – ST – tootekood – PLU – tekst – CA – CA (järgm. koodi juurde)

– tekst – CA – ST lõpetab programmi

### **Tootekoodi hind**

1 – ST – tootekoodi nr. – PLU – hind – CA

– CA (sama hind järgm. koodile)

– hind – CA (uus hind järgm. koodile)

– tootekoodi nr. – PLU – hind – CA (uuele valitud koodile hind) – ST lõpetab

### **Tootekoodide VAHEMIKU sidumine KM'ga**

3 – ST – 99000004 – ST – 0366 – ST – alates PLU nr. – CA – kuni PLU nr. – CA – **01**\* – CA – ST

\*Kui TAX1 (mis on meil seatud 20%) siis **01** kui TAX2, siis **02**

### **Tootekoodi sidumine km%'ga (kui toote km% peab erineva osakonna km%'st)**

3 – ST – 0366 – ST – PLU nr – PLU-klahv – **01**\* (või **02**\*) – CA

### **Tootekoodi sidumine osakonnaga.**

3 – ST – 1166 – ST – PLU nr – PLU-klahv – osak. nr. – CA – ST

### **Tootekoodide VAHEMIKU sidumine osakonnaga.**

3 – ST – 99000004 – ST – 1166 – ST – alates PLU nr – CA – kuni PLU nr. – CA – osak.nr. – CA – ST lõpetab

### **Koguse (kaalu) ja hinna tšekile printimise seadmine:**

3 – ST – 522 – ST – 40 – CA – ST

### **Funktsioonide ja kirjelduste seadmine eestikeelseks**

2 – ST – kood – ST – tekst – CA –

– kood – ST – tekst – CA – jne., – ST lõpetab.

**Selgituseks:** Kood ja selle tekst, nt. kood 0923 nii saate asendada sõna 'REG' sõnaga 'MÜÜK':

0923 – MÜÜK (asendage muudetaval real AINULT 4 esimest täheruumi, kirjutades üle REG )

3301 – neto (neto1- km20%, **3501 – neto2** - km9%\*, %-märgi saab vajutades nr7 kuni tuleb %)

3401 – KM20% (3601 - KM9%\*)

1623 – VAHESUMMA

1823 – KOKKU

1923 – TAGASI

0123 – asendame märgi '.' märgiga '€' (€-märk on klahvi 7 alt leitav või koodiga )

0301 – SAHTLIS RAHA

**0401** – KAARDIMAKSED (kui CH = kaardimakse, **0501** kui **CHK**-klahv on kaardimaksete tegemiseks)

1701 – TAGASIOST

1801 – KLIENT

3101 – TÜHISTAMINE

2532 – **KOOPIA** (kustuta kõik tähed, vajuta DBL SIZE kirjaga klahvile , tee 3 tühikut ja kirjuta KOOPIA)

## Muud funktsioonid

2 - ST - FUNKTSIOONI KLAHV - funktsiooni tekst - CA - edasi järgmine  
FUNKTSIOONI KLAHV - funktsiooni tekst - CA - ST lõpetab

### Funktsioon ja selle klahv

MAKSTI - CA  
KAARDIMAKSE - CH (C300 ja C2000 kassadel kasuta klahvi CHK)  
SISSEMAKSE - RC  
VÄLJAMAKSE - PD (Ä- vajutage nr8 kuni ekraanile tuleb Ä )  
TAGASIOST - RF  
PARANDUS - ERROR CORR  
SAHTEL - #/NS

## Kassapidajate süsteemi aktiveerimine ja Kassapidaja nime programmeerimine

3 - ST - 2722 - ST - 400000000 - CA - ST  
2 - ST - kassap. Nr - CLK# - sisestage nimi - CA - ST lõpetab

### Kviitungi koopiaste printimise lubamine.

3 - ST - 0622 - ST - 0000400000 - CA - ST (koopia lubamine)  
3 - ST - (lubame näiteks 2, maks lubatud koopiaste arv on 9) 200004000000 - POST RCPT - ST

### Ridade arv kviitungi sõnumil e. logo'l

3 - ST - 2122 - ST - 0 - CA - ST trükitakse ainult 4 rida päisesse (read 1-4)  
3 - ST - 2122 - ST - 100000 - CA - ST trükitakse 4+4 rida (read 1-4 ja 5-8)  
3 - ST - 2122 - ST - 200000 - CA - ST trükitakse 4+4 rida (read 1-4 ja 9-12)  
3 - ST - 2122 - ST - 300000 - CA - ST trükitakse 4+4+4 rida (read 1-8 ja 9-12)

## Logo ehk kviitungi sõnumi (firma andmete jm vajaliku teksti) kirjutamine kviitungile.

Saab seadistada kuni 12 rea teksti trükkimist kviitungile, igas reas kuni 24 märki.

2 - ST - 0132 (rida 1) ST  
0232 (rida 2) ST  
0332 (rida 3 jne.) ST, kuni 1232 - ST - sisestage tekst - CA - ST lõpetab.

Vajutades CA 2 korda, satute järgmisele reale. Kui soovite muudetava tekstiga rida ise valida siis valige vajaliku rea kood ja ST, sisestage tekst, kinnitage see CA-klahviga ja ST lõpetab seadistamise.

## „Töö laudadega“ lihtsustamiseks soovitan teha kaks uut nuppu (C300/C2000).

Paigutame NEW asemele NEW/OLD nupu ja OLD kohale nupu REVIEW avatud arve sirvimiseks (teha uued nupud 093 ja 071 ja seejärel seadistada 071 P3 režiimis 10000000)

Teeme uued nupud REVIEW ja NEW/OLD nii:

4 - ST - 071 (REVIEW) - (vajutage soovitud, ehk OLD-nupule) - 093 (NEW/OLD) - (vajutage NEW nupule) - ST lõpetab.

3 - ST - 10000000 - ST see on REVIEW nupu seadistamine.

## Skänneri e. Ribakoodilugeja (Motorola Symbol LS-2208) kasutamise ettevalmistamine.

Lülitage kassa välja, eemaldage toitejuhe pistikust, ühendage skänner kassaga ja lülitage kassa sisse. Seadista skänner (koodileht!)+ programmeeri kassale OBR klahv kaubakoodide käsitsi sisestamiseks.

4 - ST - 103 - (vali klahv, mida soovid kasutada OBR klahvina, nt. VAT)- ST

MÜÜK: REG-asendis loe skänneriga tundmatult tootelt kood, kassa küsib hinda ja osakonda kuhu toode kuuluma hakkab. Sisesta need ja edaspidi tunneb kassa ise sama koodi töö käigus ära.

## Scan-PLU nime, hinna, KM (01 või 02) ja osakonna muutmine, koodi trükkimine kviitungile.

3 - ST - 0071 - ST - vali tegevus kas lisada v muuta toodet - CA - skänni kood, määra hind - CA - vajuta osakonna klahvile, sisesta SCAN-PLU nimi - CA - 010002 (status) - määra soovitud min laoseis - ST lõpetab. See on üks kõikehõlmav näide, andmeid saab ka eraldi muuta, vt nt hinna muutmine. Võimalusi on veel, nt. Scan-PLU laoarvestus, aruanded! Jpm mida ingl.k. kasutusjuhendis ei ole.

3 - ST - 3122 - ST - 00700099 - CA - ST (Lubab Scan-PLU koodi trükki kviitungile, inactive 99 p pärast)

1 - ST - 0071 - ST - skänni kood - (hind) - CA - osak. klahv - CA - ST lõpetab (Scan-PLU hinna muutmine)

## RAC-mälukaardi kasutamine

keera võti OFF-asendisse, aeta kaart pessa ja keera võti tagasi PGM-asendisse.

7 - ST - 2110 - ST - 02 - CA - CA Kaardi formaatimine  
7 - ST - 4110 - ST - CA Kassa programmi koopia salvestamine kaardile  
7 - ST - 4100 - ST - CA Programmi laadimine kaardilt kassaaparaati